

- 1、为保证该产品性能的良好,应根据使用环境及所需静电防护要求,及时清理、维护风机,即:用自带的刷针装置及刷笔、无尘布蘸取无水酒精轻轻地清除放电极和网罩上的积碳物。注意:
 - A、必须在切断电源 10 分钟后操作。
 - B、风机在使用过程中,当针尖出现积灰或白色生成物时,须进行清洁。
 - C、清洁后,必须等酒精完全挥发后,再通电工作,不能使用 其他任何有机溶剂清洁风机。
 - D、合金电极属易耗品,不属保修范围,本公司为客户维修时 须收费更换。
- 2、风机面板上的各控制按\旋钮,用户切勿过度用力按压、旋转, 否则,将造成器件永久性损坏。
- 3、风机前面板上的电源工作指示灯如熄灭不亮,应停止使用,并 经专业维护人员检查修复,待检测电性能指标正常后方可使用。

- 1、AP-AC 2459 卧式离子风机出厂前经过严密的测试检验、老化处理,性能完全达到使用说明所标注的相关指标。
- 2、AP&T 对用户作如下承诺:从购买之日起一年内,本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况:设备被错误使用、安装;使用过程中的疏忽、意外所致的损坏;自行改动、拆装或已经其他非安平公司授权的服务部门维修过。
- 除了在此规定内的部件修理或更换外,AP&T不承担任何义务和产品用户的相关责任。

1 保修卡 2 说明书 3 合格证

横式离子风机

AP-AC2459

AP-AC2459 横式离子风机是安平公司生产的离子风机系列产品之一。

AP-AC2459 横式离子风机通过交流高压产生电晕放电,将空气分子电离,产生大量正、负极性的空气离子,并由风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除。

可广泛应用于电子、塑胶、化工、印刷、光电等行业。

- (1) 除静电速度快,平衡电压更低。
- (2) 宽范围的离子气流,覆盖面积大。
- (3) 风扇无级调速,性能稳定,维护清洁更方便。
- (4) 安装角度可调,冷、暖风随意切换。

型 号 AP-AC2459

输入电压 AC 220V/50Hz 或 110V/60 Hz

功 率 50W/250W (加热)

离子平衡 ≤ |±10V | (距出风口正前 300mm 处)

消电速度 ≤2s (距出风口正前 300mm 处)

消电范围 360×750mm (W*L)

风 量 70~120CFM

噪 音 <55db (距出风口 150mm 处)

臭氧浓度 ≤0.03 ppm (距出风口 150mm 处)

工作温度 0—50°C

外形尺寸 454*216*185mm (L*W*H)


净 重 约 7.4kg


毛 重 约8.2kg(含包装附件)


- (1) 在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用指南。
- (2) 不宜在>70%湿度的环境中使用本设备。
- (3) 严禁将物体插入通风进口或出口。
- (4) 严禁在易燃和易爆大气环境中使用本设备。
- (5) 内部维护和修理必须由专业人员进行。

五、安装使用

1 外形尺寸图








图示:

- 1 电极清洁装置
- 2 女装文朱
- 3 设备主体
- 1 12 12 12 14 14
- c アルドニバ
- 7 A A A A A A A
- | 心电源开大
- 8 縣杆把于 9 电源连接线
- 10 离子发射口

2 安装方式







AP&T®



横式离子风机

AP-AC2459

使用说明书

上海安平静电科技有限公司

上海安平静电科技有限公司

中国 上海 桂箐路 69 号 27 栋 3 楼

电话: 021-64517676

传真: 021-64517673